



### 手順 12-2 つづき

#### ● デバイス選択後のデータの操作方法



① 操作したいデータが保存されたフォルダをタップし、データを表示させ、画面右上の「選択」をタップします。

すべてを選択



② 操作したいデータをタップし選択します。  
※すべてのデータを選択する場合は、画面左上の「すべて」を選択をタップします。

③ 画面下に表示される「エクスポート」「移動」「名前変更」「削除」のいずれかをタップし操作します。




他のアプリに共有   移動   コピー   名前変更   削除


「名前変更」の操作は、複数のデータに対して行うことはできません。データの名称を変更する場合は、1枚ずつ選択し「名前変更」をタップし、変更してください。

### 手順 12-2 つづき

#### ■ エクスポートを選択した場合



①「エクスポート」(他のアプリへ共有)のアイコンをタップします。  
エクスポートをタップ



②アプリを選択する画面が表示されます。共有したいアプリをタップします。

- アプリによっては複数のデータが共有できない場合があります。
- アプリ上での操作については、各アプリの操作方法をご確認ください。

#### ● 個別データからも共有が可能

③それぞれのデータを開くと、画面下に「共有」のアイコンが表示されます。タップするとアプリを選択する画面が開くので、共有したいアプリをタップします。

他のアプリに共有

### 手順 12-2 つづき

#### ■ 移動を選択した場合



移動をタップ



①「移動」のアイコンをタップすると、「接続中の iOS 端末名 (アプリ独自の保存領域)」と「SmartQ PenDrive(SmartQ メモリ)」を選択する画面が表示されます。

操作をキャンセル



②表示された移動先をタップしそのまま移動するか、表示されたフォルダ内にデータを移動する場合は、フォルダを選択します。

③画面下中央の「完了」をタップすれば、データが移動されます。

画面左下のフォルダアイコンをタップして、新着でフォルダを作成し、データを移動することもできます。

新しいフォルダを追加

### 手順 12-2 つづき

#### ■ コピーを選択した場合



コピーをタップ



①「コピー」のアイコンをタップすると、「接続中の iOS 端末名 (アプリ独自の保存領域)」と「SmartQ PenDrive(SmartQ メモリ)」を選択する画面が表示されます。

操作をキャンセル



②表示されたコピー先をタップしそのままコピーするか、表示されたフォルダ内にデータをコピーする場合は、フォルダを選択します。

③画面下中央の「完了」をタップすれば、データがコピーされます。

画面左下のフォルダアイコンをタップして、新着でフォルダを作成し、データをコピーすることもできます。

新しいフォルダを追加

### 手順 12-2 つづき

#### ■ 削除を選択した場合



削除

画面上に、データの削除の確認画面が表示されます。「削除」をタップすると選択したデータを削除します。(一度削除したデータは復元できません。)

タップし、対象のデータを削除

#### ■ 写真データに限り個別データからも削除が可能


写真データに限りデータを開くと、画面右下に「削除」のアイコンが表示されます。タップすると削除の確認画面が表示されるので、「削除」をタップし、写真データを削除します。

データを削除

データは一度削除してしまうと、元に戻すことはできません。フォルダやファイルを削除する場合は注意してください。

### 13. 設定画面の説明

「設定」の画面では、パスワード(セキュリティ)の設定や、バックアップの設定、アプリのバージョン、デバイス情報を確認できます。




- パスワードのロック/ロック解除
- バックアップの設定
- FAQ 等の表示 (英語表記)
- アプリの (バージョンや SmartQ メモリに関する) 情報表示

アプリについては、バージョンの確認以外の項目は弊社ではサポートいたしません。あらかじめご了承ください。

#### ■ バックアップの設定

①設定画面の「バックアップ」をタップし、バックアップの設定画面を開きます。



②SmartQ メモリを接続時に自動でバックアップする場合は「バックアップを自動で実行」をオンにします。

③バックアップ完了時に写真データを削除する場合は、タップしオンにします。(一度削除したデータは復元できません。)

### 手順 13 つづき

#### ■ パスワードロックの設定

パスワードロックは、SmartQ メモリ内のデータを自分以外の他人が開けないようにするためのセキュリティ機能です。設定画面の「パスワードロック」を ON にすると、6桁のパスワードを設定できます。



①メイン画面の「パスワード」をタップしパスワードの設定画面を開きます。

②「パスワードロック」をタップし、オンにします。

③パスワードを設定することにより、デバイスのセキュリティを確保します。というメッセージが表示されたら画面下の「次へ」をタップします。

④パスワードを入力する画面が開くので、同じ番号を入力してください。

⑤④の入力が終わると、再度6桁の番号を入力する画面が開くので、同じ番号を入力してください。

⑥パスワードを忘れた場合は、この画面をタップ

#### ■ パスワードの変更

パスワードは、設定画面より変更することができます。

※パスワードを変更する場合は、iOS 端末へ SmartQ メモリを接続した状態で行ってください。

①メイン画面の「パスワード」をタップし、パスワードの設定画面の「パスワードを変更」をタップします。

②現在利用中のパスワードを入力します。

※パスワードを忘れた場合はこの画面をタップ

### 手順 13 つづき

⑦新しい6桁のパスワードを入力します。入力後に再度確認で6桁のパスワードを入力する画面が開くので、新しく設定したパスワードを入力します。

⑧新しいパスワードの設定が完了すると、登録したメールアドレス宛に完了のメールが届きます。(新しいパスワードも一緒に通知されます。)

#### ■ パスワードの一時的解除

パスワードを設定している場合、PC や Android 端末などとアクセスする際は、一時的にパスワードのロックを解除することでアクセスが可能になります。

①パスワード設定画面の「PC または Android へのアクセス」をタップします。


②パスワードロック画面の「一時的なアクセス」をオンにします。アラートが表示されるので、よくお読みになり「OK」をタップしてください。

③iOS 端末から SmartQ を取り出し、PC や Android 端末と接続してください。

④接続終了後、パスワードを再度有効にするためにデバイスに SmartQ を接続してください。

### 14. パソコンとの接続

本製品と OTG ケーブルを利用して、パソコンに接続し、外部メモリとしてご利用いただけます。




①本製品の microUSB (メス) → OTG ケーブルの microUSB (オス) を接続します。

②OTG ケーブルの USB コネクタ (オス) をパソコンの USB ポートへ接続することで、外部メモリとして認識します。

パソコンの USB ポートはメーカーによって向きが異なります。よく確認して接続してください。

### 15. Android スマートフォンと接続

本製品と OTG ケーブルを利用して、Android スマートフォンに接続し、メモリ内のデータの共有ができます。



①本製品の microUSB (メス) → OTG ケーブルの microUSB (オス) を接続します。


②OTG ケーブルの USB コネクタ (オス) をスマートフォンに挿入し、Android スマートフォンと接続することで外部メモリとして認識します。

- Android スマートフォンでの画像の転送方法やコピー等については、各機種ごとの取扱説明書をご確認ください。
- Android スマートフォンでは、アプリ「PowerDrive」は使用できません。
- 端末の充電が少ないと、正常に動作しない場合がございます。

### 16. その他の使用方法

本製品は付属の OTG ケーブルを活用して、iOS 端末の充電や Android 端末の充電を行うことができます。

#### ■ iOS 端末を充電する




①本製品の microUSB (メス) → OTG ケーブルの microUSB (オス) を接続します。

②本製品の lightning コネクタと iOS 端末を接続します。

③OTG ケーブルの USB コネクタ (オス) をモバイルバッテリーや ACアダプタ (コンセント接続済) と接続することで、iOS 端末の充電ができます。

#### ■ Android 端末を充電する



①付属の OTG ケーブルの microUSB コネクタ (オス) と Android 端末を接続します。

②OTG ケーブルの USB コネクタ (オス) をモバイルバッテリーや ACアダプタ (コンセント接続済) と接続することで、Android 端末の充電ができます。

- 端末への充電は時間がかかる場合がございます。
- ACアダプタやモバイルバッテリーは本製品には付属しておりません。別途ご準備をお願いいたします。

### 17. 使用上のご注意 (必ずお守りください)

ここに記載された注意事項は、使用者やまわりの方への危害や損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり、必ず守ってご使用ください。

#### 危険

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

#### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

#### 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

#### 危険

- 火災や故障、感電の原因となることがありますので、本製品のカバーを開けたり、分解、改造はしないでください。
- 火災や故障、感電の原因となることがありますので、水などの液体に濡らさないでください。
- 小さな子供のおそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 本製品は湿気や水分のある場所、直射日光の当たる場所、結露のある不安定な場所、静電気の発生する場所、通常の生活環境と大きく異なる場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやサンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用せず、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万が一煙が出たり、異音が出た場合は、直ちに本製品および接続しているパソコンや機器の電源を切り、弊社までご連絡ください。

### 警告

- 雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。落雷による感電の恐れがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品は水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や破損器具のおそばなどの高温となる場所に設置、保管しないでください。

### 注意

- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置や保管しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込み使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合がございます。

### 18. 保証規定

万が一保証期間内で故障がありました場合は、弊社指定の方法で交換または無償で修理いたしますので、弊社サービスセンターへお問い合わせください。

1.保証期間中に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)故障の原因が取扱以上の不注進による場合。

(2)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(3)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

(4)譲渡や中古販売・オークション・転売販売などでご購入された場合。

(5)使用中に生じたキズなどの外観上の変化。

3.お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換・返金はお受けいたしません。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。

6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込み使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。

### 19. 保証期間

製品保証: ご購入日から270日間

※販売店の納品書など、購入日がわかる書類の保管をお願い致します。

### 20. 企業情報およびサポート

**3R SYSTEMS** スリーアールシステム 株式会社

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂 5丁目8番11号

本製品に関するご相談窓口

本製品に関するお問合せ、ご相談は下記の電話、またはメールアドレスまでご連絡ください。

## カスタマーサポート

☎ 092-260-3033

受付時間: 平日 9:30~17:30 (年末年始 土日祝日は休業日となります。)

※おかけ間違いがございませんようご注意ください。  
※受付時間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。  
※お電話がつかない場合は、お時間を置いて改めておかけ直してください。

ご相談はメールでも受け付けております

✉ product-support@3rrr.co.jp

※メールでのお問い合わせは、24時間受け付けております。内容を確実し、担当よりご連絡いたします。