

作業灯向けアダプター 取扱説明書



この度は弊社の商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本商品のご購入後の気になる所をまとめてみました！

商品のご利用に関して

1. 内容物の確認

お手元に届いた商品が左記の内容物とあっているかご確認ください。

- ・アダプター本体 1個
- ・固定用ステー 1式
- ・DC配線 1個 (1M)
- ・配線接続用端子 3セット



2. 充電式作業灯の組み立て方法に関して

あっという間に完成！組み立て方法に関して

商品到着時



ステップ①



ステップ②



ステップ⑤



ステップ④



ステップ③



組み立てに必要な工具はたったの2種類！
M8ボルト用スパナ+圧着工具（ペンチでも可）

1. アダプターの爪部分下に付属のナット、爪部分上に付属のステーをセットし、付属のボルトで固定します。
2. アダプターにバッテリーをセットし、DC配線も差込口にセットします
3. アダプター上部に作業灯をセットします。
4. 付属のDC配線にピン端子をセット、作業灯にもピン端子をセットします。
(2番の段階で先にピン端子をセットしておいても問題御座いません)
5. アダプターと作業灯のピン端子を接続し、スイッチをONにすると作業灯が点灯します。

アダプター商品仕様に関して

対応電圧 : 12V/5V (右上端子が 12v・左上がスイッチ・下部 USB 端子が 5V)
対応電流 : 5.0A (対応電流を超えた場合は機能を一時的に停止します)
利用可能な作業灯の目安 : 60w 作業灯まで可能 (メーカーにもよります)
本体スイッチ搭載



「使用作業灯とバッテリーごとの点灯時間一覧表」

	3000mAh	4000mAh	5000mAh	6000mAh
15w作業灯	200分	265分	330分	400分
27w作業灯	110分	145分	180分	215分
48w作業灯	60分	80分	100分	120分

NLA セレクト・作業灯向けアダプター 商品保証に関して

到着した商品に万が一、不具合がありましたら迅速に交換させて頂く為、以下の当店連絡先にメールにてご連絡をお願い致します。

- ・ 送信先メールアドレス Customer@abs-ltd.net
- ・ 不良品の交換にあたり、お写真にて点灯不良と判断できた場合はお手元の商品の当店へのご返送はご不要です。(ご返送のお手間を減らす為) 状況を確認後に代替りの商品をお届け致します。
- ・ お送り頂いたお写真では判断がつかない場合、頻繁に商品交換のご依頼を行う場合、当店の判断で商品を一度ご返送して頂く場合も御座います。
- ・ 通常のご使用では起きない商品の破損や意図的な物による商品の故障、商品を乱暴に扱った事による故障に関しては保証対象外と致します。状況を確認後に代替りの商品をお届け致します。

4. 本商品ご利用時にオススメのオプションパーツのご紹介



本商品ですが、12Vでのご使用だけでなく、「カーインバーター」と組み合わせる事で100Vの機器でもご利用頂けます。アウトドアや停電対策としてご活用頂けたら幸いです。(5Aまでの機器に対応)

不良品が発生しない様に極力注意し商品の販売を行って参りますが、作業灯向けアダプターをご購入の際に商品の保証に関してはご安心頂けるよう、上記のように設定しております。商品に不具合があった場合、ご連絡を頂いてから、およそ2~3営業日で代替りの商品を手配する様にしております。

注目！



弊社サイトでは LED 照明の取り扱い方法に加え、あると便利な関連グッズもたくさん紹介しております！

商品販売者 NLA セレクト
(ネットライフオートノミー)