

取扱説明書

ポータブルミニ拡声器

TFN-AV01-BK



この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に本取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。
また本説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

製品仕様

製品名：ポータブルミニ拡声器
製品型番：TFN-AV01-BK
出力電力：最大20W
周波数特性：100Hz～13KHz ± 3dB
充電器電圧：DC9V / 0.5A
マイクの数：1本(有線)
バッテリー：リチウムイオンポリマー電池 7.4V
バッテリー容量：2200mAh
外形寸法：W：90mm × D：40mm × H：110mm
消費電流：150mA
充電時間：5～6時間

製品特徴

稼働時間：満充電後約15～20時間継続してお使い頂けます。
充電：充電中、バッテリー残量が少ない場合は、インジケータライトが約1秒ごとに緑・赤と交互に点滅します。満充電になると点滅が止まり、インジケータライトが緑に点灯します。
マイク：口から2～3cm話してご使用ください。
音量調整：音量調整は電源スイッチと同じです。

付属品

本体：1個
充電アダプター：1個
AUXケーブル：1個
マイクヘッドセット：1個
調節式首・リストバンド：1個
取扱説明書・保証書(本書)：1冊

各部名称



パッケージ内容



充電式バッテリーの廃棄について

<https://www.jbrc.com/>

充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。



よくある質問

- Q 音割れやハウリングが起きるのはなぜですか？
- A マイクとスピーカーが近い場合、スピーカーから発している音をマイクが拾ってしまうことにより起きます。
マイクとスピーカーの距離を離してご使用ください。
それでも発生する場合は、音量を下げてください。
- Q リチウムイオン電池の寿命はどのくらいですか？また、交換可能でしょうか？
- A 2～3年です。(使用環境、頻度による)
電池の交換は致しかねます。
- Q 音が聞こえない場合どうしたら良いですか？
- A 以下の点を確認してください。
マイクがきちんとささっているか。
電源がオンになっているか。
バッテリーが十分に充電されている状態か。
- Q バッテリーの充電方法を教えてください。
- A 充電アダプターと本体をコンセントに繋ぎ充電してください。
- Q 充電アダプターの使用電源は？
- A 充電アダプターの入力電源仕様はAC100V 50/60Hzです。
- Q 付属のマイク以外でも使えますか？
- A 付属マイクのプラグと同じ仕様のものをお使い頂けます。